

## Telefonkonferenz mit mehreren Teilnehmern

**Wichtig:** Der Apparat, von welchem die Konferenz eingeleitet wird, ist der Master der Konferenz.

**Legt dieser Master auf, ist die Konferenz für alle Teilnehmer beendet.**

1. Den Hörer an Ihrem Telefon abheben - Es erscheint **„Bitte wählen Sie“**  
Wählen Sie die Rufnummer des Gesprächspartners 1

2. Sobald Sie mit dem Gesprächspartner 1 **verbunden** sind, drücken Sie die Taste mit der Option **„Rückfrage“**.

Der Gesprächspartner 1 wird in eine Warteposition gestellt und hört nichts.

Es erscheint im Display **„Bitte wählen Sie“**

Wählen Sie nun die Rufnummer des Gesprächspartners 2



3. Sobald Sie mit dem Gesprächspartner 2 **verbunden** sind erscheint die Option **„Verbinden“** sowie **„Konferenz“**

Wenn Sie die Taste **„Konferenz“** drücken, holen Sie den Gesprächspartner 1 aus seiner Warteposition und befinden sich in einer Dreier-Konferenz.

In der Anzeige steht nun **„Konferenz“** sowie die Rufnummern von Gesprächspartner 1 und 2

(Sollte **„Konferenz“** nicht sichtbar sein, dann benutzen Sie das Telefonmodell 4029.

In diesem Fall müssen Sie in der Anzeige nach unten blättern.)



Nun können Sie mit den Options-Tasten entweder

**„Konf. beenden“** alle Gespräche beenden. Dies entspricht dem auflegen des Hörers,

oder mit

**„Hinzufügen“** einen weiteren Gesprächspartner hinzufügen




4. Es erscheint im Display **„Bitte wählen Sie“**  
Wählen Sie nun die Rufnummer des Gesprächspartners 3.

5. Sind Sie mit diesem verbunden, drücken Sie auf die Taste mit der Option **„Einfügen“** und haben somit eine Konferenz mit vier Teilnehmern.



Im Display steht **„Konferenz“** und **„Anzahl der Teilnehmer: 4“**



6. Nun können Sie weitere Teilnehmer in die Konferenz aufnehmen (max. 8 Teilnehmer),  
oder durch Auflegen des Hörers die Konferenz für **alle** Teilnehmer beenden.